

BOKE-Treiber 180-264V Ausgang 28-40V DC 1000mA 40W No Flicker BK-BEL-040

Produktpreis:

10,61 € inklusive Steuer



Produkt-Codes:

Referenz: 82308

EAN13: 5907400001062

UPC: -

Produkt-Kurzbeschreibung:

	_
Leistung	Ausgangsspannung
40W	28-40V DC / 1000 mA
Spannung Eingang	Schutzart IP
180-264V 50/60Hz	20
Kann gedimmt werden:	Abmessungen*: (mm)
Nicht	(L x B x H): 119 x 42 x 28 mm

Universal-Treiber, speziell entwickelt für Downlight, LED-Flächenleuchten, LED-Deckenleuchten und andere Produkte, die einen dimmbaren oder nicht dimmbaren LED-Treiber verwenden.

Ein LED-Treiber sorgt dafür, dass der Wechselstrom aus dem Netz in Gleichstrom umgewandelt wird, damit die LED-Chips leuchten können.

Um herauszufinden, ob ein Treiber mit unserer Leuchte, Leiterplatte oder Paneel funktioniert, müssen Sie die Ausgangsspannung und den Ausgangsstrom des Treibers überprüfen.

ACHTUNG: Sie müssen die Ausgangsspannung und den Ausgangsstrom des Treibers überprüfen.



_		-		_	-	-
D,	\sim	А.	11/2+.	-Ga	Inr	in.
ГΙ	u	u	JET.	·ua	161	IC -