



# Conductor BOKE 180-264V Salida 28-40V CC 1000mA 40W Sin parpadeo BK-BEL-040



Precio del producto:

**10,88 € impuestos  
incluidos**

Códigos de producto:

Referencia: 82308

EAN13: 5907400001062

UPC: -

## Breve descripción del producto:

Potencia	Tensión de salida
40W	28-40V CC / 1000 mA
Tensión de entrada	Protección IP
180-264V 50/60Hz	20
Regulable:	Dimensiones*: (mm)
No	(L x A x A): 119 x 42 x 28 mm

Driver universal especialmente diseñado para Downlight, baldosas y plafones LED y otros productos que utilizan un driver LED regulable o no regulable.

Un driver LED transforma la corriente alterna de la red en corriente continua para que los chips LED puedan encenderse.

Para saber si un driver funcionará con nuestra luminaria, placa de circuito impreso o panel, debe comprobar la tensión y la corriente de salida del driver.

**ATENCIÓN debe consultar la tensión y la corriente de salida del driver.**



---

**Galería de productos:**