



Driver BOKE 180-264V Uitgang 28-40V DC 1000mA 40W Geen Flikkering BK-BEL-040

Prijs van het product:

**€ 10,88 belasting
inbegrepen**



Productcodes:

Referentie: 82308

EAN13: 5907400001062

UPC: -

Korte beschrijving van het product:

Vermogen	Uitgangsspanning
40W	28-40V DC / 1000 mA
Ingangsspanning	IP bescherming
180-264V 50/60Hz	20
Dimbaar:	Afmetingen*: (mm)
Geen	(L x B x H): 119 x 42 x 28 mm

Universele driver speciaal ontworpen voor Downlight, LED tegels en plafondverlichting en andere producten die gebruik maken van een dimbare of niet-dimbare LED driver.

Een LED driver zet de wisselstroom van het lichtnet om in gelijkstroom zodat de LED chips verlicht kunnen worden.

Om erachter te komen of een driver met ons armatuur, PCB of paneel zal werken, moet u de uitgangsspanning en -stroom van de driver controleren.

ATTENTIE: u moet de uitgangsspanning en -stroom van de driver raadplegen.



Productgalerij: