



Condutor BOKE 180-264V Saída 28-40V DC 1000mA 40W Sem cintilação BK-BEL-040

Preço do produto:

**10,88 € imposto
incluído**



Códigos dos produtos:

Referência: 82308

EAN13: 5907400001062

UPC: -

Breve descrição do produto:

Potência	Tensão de saída
40W	28-40V DC / 1000 mA
Tensão de entrada	Proteção IP
180-264V 50/60Hz	20
Regulável:	Dimensões*: (mm)
Não	(C x L x A): 119 x 42 x 28 mm

Controlador universal especialmente concebido para Downlight, telhas e candeeiros de teto LED e outros produtos que utilizam um controlador LED regulável ou não regulável.

Um driver LED transforma a corrente alternada da rede eléctrica em corrente contínua para que os chips LED possam ser acesos.

Para saber se um driver funciona com a nossa luminária, placa de circuito impresso ou painel, deve verificar a tensão e a corrente de saída do driver.

ATENÇÃO, deve consultar a tensão e a corrente de saída do driver.



Galeria de produtos: